

Пневмоэлектрореле двойного действия ПЭКДД, ПЭКДД-М2



Назначение

Предназначен, для дистанционного управления пневматическими приводами исполнительных механизмов. При включении и выключении электромагнита обеспечивается поочередное сообщение рабочих полостей пневматического привода с источником давления.

Мы изготавливаем этот прибор в двух модификациях - ПЭКДД и ПЭКДД М2, сравнительные технические характеристики которых приведены ниже:

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ПЭКДД	ПЭКДД М2
Рабочая среда	Сжатый воздух или газообразный азот	
Входной сигнал	Напряжение постоянного тока, 27 В	
Давление питания, МПа	От 3 до 7,5	4,7±0,7
Потребляемая мощность, не более, Вт	15	15 (одной обмотки) 30 (двух обмоток)
Диаметр условного прохода, мм	4	
Габаритные размеры, мм	100x140x225	258x166x158
Масса, кг	2,3	4,3

